



AM-TRIMMERE: 27p CO05CC/30E
60p CO05CC/60E
FM-TRIMMERE: 1-3p G5a 748-II

DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STEL. HVOR INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN SIGNAL.

MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT
KONDENSATORER MÆRKET St: 125V STYROFL
Pe = 125V POLYEST.
K = „HIGH K“

FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW. OUTPUT
FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1VOLT OVER 6,4 μF 64 VOLT ELEKTROLYT.
MAX. OUTPUT 1 WATT.

- A:1 μV (444 kHz)
1 μV (1 MHz)
150 μV (10,7 MHz)
- B:11 μV (444 kHz)
13 mV (10,7 MHz)
- C:470 μV (444 kHz)
145 mV (10,7 MHz)

- D:0,9V 400 Hz gennem 1 mA
- E:1,2V 400 Hz 0,1 mA
- F: (AM)..... 25 mA. (Iomgang)
60 mA. (50 mW)
210 mA. (max. out.)

- G:13 mA. (Iomgang)
49 mA. (50 mW)
200 mA. (max out.)
- H:5 mA. (Iomgang)

Beolit 608 FM