ECC 85 Rö. 1 | ECH 81 Rö. 2 | EF 93 Rö. 3 | EABC 80 Rö. 4 | 2 × ECL 82 Rö. 5 u. 6

EM 85 Rö. 7

EZ 80 Rö. 8

Tryckknappsbeteckning	Bas	Tal
Beteckning på schemat	I	II

Från	Pu	LV	MV	KV	UKV
	P	L	M	K	U

Diskant	3D/1D
III	IV

Vågläng dsomkopplare sedd underifrån

Förhållare sedd underifrån

Bokstaven vid resp. omkopplare kontakter i schemat anger till vilken tryckknapp kontakten hör, och siffran anger kontaktens läge (se skissen över vågläng dsomkopplaren). Samtliga kontakter äro ritade med strömbrytaren i frånläget läge d.v.s. ingen tryckknapp nedtryckt (jämna siffror).

Motståndens märkeffekt

1/4 W	1 W
1/2 W	4 W

Kraftiga strecket anger potentiometerarmens läge efter vridning medurs

Strom- och spänningsvärden mätta vid FM (AM-värden inom klammer) med instrument 833 ohm / volt och mätområdena 300V / 30V / 6V.

Effektförbrukning vid 220Volt nätspänning ca. 70W.

Vågläng dsområden	
UKV	87 - 100,3MHz
KV	5,77 - 18,8 MHz
MV	510 - 1640kHz
LV	145 - 410kHz

Mellanfrekvens: 460kHz / 10,7MHz

Kopplingsschema för Schaub-Lorenz „Goldsuper W 42"

Met dank aan John Gerken

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF DOCUMENTATIECENTRUM NVHR