

Bedienungsanleitung PMA-100

PMA-100 Endstufen-Baustein 100 W mit Power-MOS-FETs. Moderne Technologie mit großer Bandbreite, geringem Klirrfaktor, kurzer Anstiegszeit und hoher, interner Stabilität. Geliefert mit Alu-Kühlwinkel zum Aufschrauben auf alle passenden Kühlflächen. Aufgrund der hohen Klangqualität auch besonders für Aktivlautsprecher-Konzepte geeignet.

Ausgangsleistung Sinus	: 75 W/8 Ohm, 90 W/4 Ohm
Ausgangsleistung Musik	: 100 W/80hm, 120 W/4 Ohm
Klirrfaktor	: 0,03 %
Intermodulation	: 0,04 %
Ausgangsimpedanz	: 4 - 16 Ohm
Frequenzbereich	: 4 - 55000 Hz
Leistungsbandbreite	: 5 - 35000 Hz
Eingangsimpedanz	: 30 KOhm
(für Vollaussteuerung)	
Eingangsspannung	: 600 mV eff
Ruhestrom	: 100 mA
Stromverbrauch	: 2 A
Betriebsspannung	: +/- 45 bis +/- 50 V
Abmessungen	: 8 100 x H 45 x T 162 mm
Empfohlener Trafo	: Monacor RKT-22035
Empfohlener Netzteilbausatz	: Monacor NB-2000
Empfohlener Kühlkörper	: 0,5 C/W
(Techn. Werte bei +/- 50 V).	



MONACOR

SCHALTPLAN PMA 100

