BRIONVEGA mod. ts 502 - V 2G

TRANSISTORI		Vc (V)	Ve (V)	Ic (mA)	LIVELLI FM	LIVELLI OM
Ts 1	BF 194	7	1,2	0,8	2	
Ts 2	AF 125	5,5	0	1,8		
Ts 3	BF 194	7	0,5	0,9	15 µV	
Ts 101	BF 194/B	7	0,07	1,5		0,9 µV
Ts 102	BF 195/C	3	0,08	1,8		25 µV
Ts 103	BF 195/D	5,3	0,39	1,4		1,2 mV
Ts 104	BF 195	6,8	0,52	1		
Ts 201	BC 148/B	5,1	0,12	0,8	7 mV	7 mV
Ts 202	BC 148/B	4,8	0	5,5	55 mV	55 mV
Ts 203	AC-194K/B	4,9	9,8	2	0,5 w	0,5 w
Ts 204	AC-193K/B	4,9	0			
Ts 205	OC 75 N					

510-01-0751

2×BA128

BA128

BA102

Ts1

Ts2

Ts3

BA128

SO41P

ANTENNA A STILO
Cod. 503-99-0081

510-01-0742

TASTIERA IN POSIZIONE MA

MA MF TONO

A B C

3×AA119

ANTENNA COMPLETA
Cod. 503-01-0072

Ts101 Ts102 Ts103 Ts104

Ts201 Ts202 Ts203 Ts204 Ts205

9V

ALTOPARLANTE
Cod. 502-99-0023

510-01-0451

RESISTORI

TOLLERANZE NORMALI 5%

1/8W — 1,3W — 1,2 W

CONDENSATORI

30Vn — 63Vn — 160-250Vn — 250Vn — 500Vn

TS 502 2G/V	BRIONVEGA
SCHEMA ELETTRICO TS 502 - 2GAMME / V	

1