



Obr. 8 Schéma vnitřního zapojení DU 20

Tabulka I Seznam součástí přístroje DU 20

Označení	Součást	Hodnoty a typové označení	
R1	odpor	0,0238	manganin holý
R2	odpor	0,0515	manganin holý
R3	odpor	0,1627	manganin holý
R4	odpor	0,515	manganin
R5	odpor	1,627	manganin
R6	odpor	5,15	manganin
R7	odpor	16,27	manganin
R8	odpor	51,5	manganin
R9	odpor	162,7	manganin
R10	odpor	515	manganin
R11	odpor	1627	manganin
R12	odpor	2160	manganin
R13	odpor	39 k	TR 106 D
R14	odpor	102	konstantan
R15	odpor	M 111	TR 106 D
R16	odpor	M 82	TR 107/B
R17	odpor	M 106	TR 106 D
R18	odpor	560-3 k 3	TR 144 B
R19	odpor	M 33	TR 106 D
R20	odpor	5 k 6-16 k	TR 144 B
R21	odpor	1 M 06	TR 106 D
R22	odpor	5 k 6-33 k	TR 144 B
R23	odpor	1 M 71	TR 107 D
R24	odpor	1 M 71	TR 107 D
R25	odpor	3 M 3	TR 107 D
R26	odpor	3 M 6	TR 107 D
R27	odpor	3 M 6	TR 107 D
R28	odpor	10 M	TR 107 D
R29	odpor	10 M	TR 107 D
R30	odpor	10 M	TR 107 D
R31	odpor	3 M 9	TR 107 D

Tabulka I Seznam součástí přístroje DU 20

Označení	Součást	Hodnoty a typové označení	
R32	odpor	asi 230	konstantan
R33	odpor	1 k 97	TR 506 D
R34	odpor	1 k 97	TR 506 D
R35	odpor	asi 300	manganin
R36	odpor	asi 4000	konstantan
R37	odpor	asi 7000	konstantan
R38	odpor	15 k	TR 106 C
R39	odpor	15 k	TR 106 C
R40	odpor	470	TR 101 B
R41	odpor	22 k	TR 101 B
R42	termistor	1500	TR-N2-1500
R43	odpor	680 nebo 820	TR 106 D
R44	odpor	1 k 5	TR 101 B
R45	odpor	5 k 1	TR 101 B
R46	odpor	asi 870	manganin
R47	odpor	asi 65	manganin
R48	odpor	asi 1100	manganin
R49	odpor	680	TR 106 D
R50	odpor	820	TR 106 C
R51	odpor	2 k 5	TP 320
R52	odpor	3 k	TR 106 C
R53	odpor	820	TR 106 C
R54	odpor	23	konstantan
R56	odpor	8 k 2	TR 106 C
R57	odpor	620	TR 106 C
R58	odpor	620	TR 106 C
R59	odpor	3 k	TR 106 C
R60	odpor	3 k	TR 106 C
R61	termistor	68	TR-N2-68
R62	odpor	22 k	TR 101 B
R63	odpor	3 k nebo 5 k 6	TR 114 B

Tabulka I Seznam součástí přístroje DU 20

Označení	Součást	Hodnoty a typové označení	
R64	odpor	1 k 2 nebo 1 k 8	TR 106/D
R65	odpor	33 k	TP 011
R66	odpor	M 22	TP 011
R67	odpor	M 22-M 39	TR 144 B
R68	odpor	M 2-M 68	TR 144 B
C1	kondenzátor	1 M	TC 451
C2	kondenzátor	15 - 68 nF	TC 191
C3	kondenzátor	10 nF	WK 71611/D
C4	kondenzátor		
C5	kondenzátor	560 - 820 pF	TC 283
C6	kondenzátor	12 pF	TK 400
C7	kondenzátor	27 pF	TK 400
C8	kondenzátor	6,8 pF	TK 221
C9	kondenzátor	22 - 100 pF	TR 400
C10	kondenzátor	100 $\mu$ F	TC 902
C11	kondenzátor	150 - 560 pF	TC 284
C12	kondenzátor	150 - 560 pF	TC 284
C13	kondenzátor	10 $\mu$ F	TC 962
G1	dióda	TESLA GAZ 51	
G2	dióda	TESLA GAZ 51	
T1	tranzistor	155 NU 70	
T2	tranzistor	GC 516	
T3	tranzistor	102 NU 71	