Schaltschema Dual party 295 V und 1004 V



2 Röhrenschaltung

ECL 82

ECL 82

78 V 0,45 mA

195 V 32,5 mA

C5 10000 pF

C2 5000 pF

C7 5000 pF

P3 10 M

R10 1 k

5 Ω

12 Ω

Kristall-system CDS 2

C1 0,01 µF

P1 1,3 M

0,95 V

C4 0,1 µF

P2 100 k

C6 1000 pF

C8 200 pF

125 V

R1 47 k

R2 3 M

R3 1 k

R4 1,2 k

R5 4,7 k

C3 0,05 µF

R7 10 k

R6 22 k

R8 220 k

R9 470 k

R11 330 Ω

C9 50 µF

Kurzschließer

180 V 55 mA

M 150 V~

200 V~

208 V

E 250 C85

R12 4,7 k

C10

C11

50+50 µF

rt 1

gn 1

I

M

II

ge 110 V

bl 150 V

rt 220 V

sw (Schalter)

ge 2

gn 2

~Netz gn 0 V

z. Verstärker (Netztrafo Schalter)

110...240 V~ ≈30 W

0,2 A bei 220 V–240 V

0,4 A bei 110 V–165 V

220 V

150 V

110 V

0

8,5 V 0,15 A

6,3 V~

½ W

1 W

Widerstände

zum Potentiometer

Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter (Ri ≧ 5 MΩ)

Ströme „ „ Multavi II (333 Ω/V)

Änderungen vorbehalten !

25.6.1957 Bl. 25A–G1