UF42 UY41 UCH42 UM4 UF41 UBC41 UF41 UL41 UB41

Sämtliche Ströme und Spannungen sind bei AM mit Instrument 333 Ω/V im 300V-Bereich gemessen

gez. Stellung: UKW-Linksanschlag

Abgleichfrequenzen

AM-ZF	L/C	473 kHz
FM-ZF	L/C	10,7 MHz
UKW	L/C	Oca. 90 MHz / Vca. 90 MHz
KW	L/C	V-O = 6 MHz
MW	L/C	550 kHz / 1500 kHz
LW	L/C	200 kHz

Pos. 1–6 AM-ZF = 473 kHz } L-Abgleich
Pos. 7–12 FM-ZF = 10,7 MHz }

S1 240/20x0,05 CuLS
S2 3100/0,12 CuL
S3 3/1,5 Cu vers.
S4 35/0,15 CuLS
S5 320/0,09 CuLS
S6 700/0,09 CuLS
S7 7 1/2/0,3 CuLS
S8 93/20x0,05 CuLS
S9 320/0,09 CuLS
S10 1 1/2–2/0,5 isoliert
S11 ca. 3/1,5 Cu, vers.
S12 ca. 5/1,5 Cu, vers.
S13 6/0,3 CuLS
S14 71/0,15 CuLS
S15 145/0,15 CuLS
S16 ca. 6/0,09 CuLS
S17 155/20x0,05 CuLS
S18 155/20x0,05 CuLS
S19 28/0,15 CuLS
S20 24/0,15 CuLS
S21 155/20x0,05 CuLS
S22 155/20x0,05 CuLS
S23 28/0,15 CuLS
S24 28/0,15 CuLS
S25 155/20x0,05 CuLS
S26 55 + 100/20x0,05 CuLS
S27 18/0,15 CuLS
S28 7+7/0,15 CuLS
S29 6/0,15 CuLS

Urdox
U 2010-523

Strombrücken
UB 10000
UB 10000

Drossel
4000/0,2 CuL

Ausgangstrafo
Primär: 2x1250/0,15 CuL
Sekundär: 100/0,7 CuL

Feinsicherung
0,4A mittelträge
0,4A mittelträge

Skalenbirne
18V/0,1A
18V/0,1A

ACHTUNG!
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

LOEWE OPTA „ATLAS" 9852 GW

21.5.52 gez. gepr.

UF42 UY41 UCH42 UM4 UF41 UBC41 UF41 UL41 UB41

Sämtliche Ströme und Spannungen sind bei AM mit Instrument 333 Ω/V im 300V-Bereich gemessen.

UF42 UY41 UM4 UCH 42 UF41 UBC 41 UF41 UL41 UB 41

gez. Stellung: UKW-Linksanschlag

C-Abgleich UKW V

L-Abgleich UKW Oscill.

Abgleichfrequenzen		
AM-ZF	L	473 kHz
	C	
FM-ZF	L	10,7 MHz
	C	
UKW	L	0 ca. 90 MHz
	C	V ca. 90 MHz
KW	L	V-0 = 6 MHz
	C	
MW	L	550 kHz
	C	1500 kHz
LW	L	200 kHz
	C	

Pos. 1 - 6 AM-ZF = 473 kHz
Pos. 7-12 FM-ZF = 10,7 MHz } L-Abgleich

1. Paket 2. Paket 3. Paket

S1 240/20x0,05 CuLS
S2 3100/0,12 CuL
S3 3/15 Cu. vers.
S4 35/0,15 CuLS
S5 320/0,09 CuLS
S6 700/0,09 CuLS
S7 7 1/2/0,3 CuLS
S8 93/20x0,05 CuLS
S9 320/0,09 CuLS
S10 1 1/2-2/0,5 isoliert
S11 ca. 3/15 Cu. vers.
S12 ca. 5/15 Cu. vers.
S13 6/0,3 CuLS
S14 71/0,15 CuLS
S15 145/0,15 CuLS
S16 ca. 6/0,09 CuLS
S17 155/20x0,05 CuLS
S18 155/20x0,05 CuLS
S19 28/0,15 CuLS
S20 24/0,15 CuLS
S21 155/20x0,05 CuLS
S22 155/20x0,05 CuLS
S23 28/0,15 CuLS
S24 28/0,15 CuLS
S25 155/20x0,05 CuLS
S26 55 + 100/20x0,05 CuLS
S27 18/0,15 CuLS
S28 7+7/0,15 CuLS
S29 6/0,15 CuLS

Urdox
U 2010-523

Strombrücken
UB 10000
UB 10000

Drossel
4000/0,2 CuL

Ausgangstrafo
Primär: 2x1250/0,15 CuL
Sekundär: 100/0,7 CuL

Feinsicherung
0,4A mittelträge
0,4A mittelträge

Skalenbirne
18V/0,1A
18V/0,1A

ACHTUNG!
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

LOEWE OPTA „ATLAS" 9852 GWb

3.6.52 gez. gepr.